

ИНСТРУКЦИЯ
системы доступа на базе VLU-GSM
Работа с базой данных в облаке

1. Работа с базой данных в облаке

1.1. Перейти на сайт <https://sonorilon.net>

1.2. Зайти в пункт меню «Вход»

1.3. Зайти в свой аккаунт

1.4. Протокол доступа

1.4.1. В главном меню зайти в меню «Мониторинг»

1.4.2. Зайти в меню «Журнал доступа»

1.4.3. При необходимости, задать фильтр по дате, фамилии, коду карточки.

1.4.4. Нажать кнопку «Сформировать»

1.4.5. При нажатии кнопки «Экспортировать» справа над таблицей данные будут экспортированы в соответствующем формате

1.5. Монитор событий

1.5.1. В главном меню зайти в меню «Мониторинг»

1.5.2. Зайти в меню «Монитор»

1.5.3. В этом меню можно посмотреть количество пользователей, баланс денег на SIM-карте и последние события

1.6. Монитор состояния

1.6.1. В главном меню зайти в меню «Мониторинг»

1.6.2. Зайти в меню «Состояние»

1.6.3. В этом меню можно посмотреть:

- состояние зон
- состояние электропитания
- уровень GSM сигнала
- остаток средств на SIM-карте

2. Редактирование базы данных

2.1. Добавить в базу данных нового пользователя (пользователей)

- 2.1.1. Записать порядок вводимых карточек или фамилии их владельцев
- 2.1.2. Поднести к считывателю карточку/брелок нового пользователя (пользователей)
- 2.1.3. Открыть вкладку «Мониторинг»
- 2.1.4. Открыть вкладку «Журнал событий»
- 2.1.5. Скопировать из «Журнала событий» в буфер и в таблицу Excel код неизвестной карточки (**без скобок!**)
- 2.1.6. На главной странице открыть вкладку «Настройки»
- 2.1.7. Нажать кнопку «Параметры»
- 2.1.8. Нажать кнопку «Карточки»
- 2.1.9. Нажать кнопку «Добавить»
- 2.1.10. В поле «Cardcode» из буфера (или из таблицы Excel) скопировать код неизвестной карточки (**без скобок!**) или номер телефона пользователя (**без +38 !**), если карточка не задается
- 2.1.11. В поле «Номер телефона» записать номер телефона владельца карты в формате «+38XXXXXXXXXX» или «+0», если номер не задается
- 2.1.12. В поле «Фамилия» записать соответствующую информацию (до 15 символов)
- 2.1.13. Нажать кнопку «Добавить»
- 2.1.14. Если нужно добавить несколько карточек, то повторить п.п. 4.6.1.2 – 4.6.1.13 необходимое количество раз
- 2.1.15. По окончании занесения изменений **необходимо позвонить с любого телефона на номер телефона контроллера системы для завершения процедуры** переноса данных из сервера в базу данных контроллера (время обновления базы данных составляет ~ 15-20 сек на одну запись)

2.2. Удаление пользователя / пользователей из базы данных

- 2.2.1. Открыть вкладку «Настройки»
- 2.2.2. Нажать кнопку «Параметры»
- 2.2.3. Нажать кнопку «Карточки»
- 2.2.4. Нажать кнопку «Удалить»
- 2.2.5. В поле «Cardcode» из таблицы Excel скопировать код необходимой карточки (**без скобок**)
- 2.2.6. Нажать кнопку «Удалить»
- 2.2.7. Нажать кнопку «Обновить»

3. Журнал

В этом меню можно посмотреть:

- Когда был вход в аккаунт и выход из него
- с какого IP-адреса был вход в аккаунт и выход из него
- через какой браузер был вход в аккаунт и выход из него