

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**системы сигнализации и доступа на базе VLU-Generic**  
**Работа с базой данных в облаке**

1.1. Перейти на сайт <https://sonorilon.net>

1.2. Зайти в пункт меню «Вход»

1.3. Зайти в свой аккаунт

#### **1.4. Протокол доступа**

1.4.1. В главном меню зайти в меню «**Мониторинг**»

1.4.2. Зайти в меню «Журнал доступа»

1.4.3. При необходимости, задать фильтр по дате, фамилии, коду карточки.

1.4.4. Нажать кнопку «**Сформировать**»

1.4.5. При нажатии кнопки «Экспортировать» справа над таблицей данные будут экспортированы в соответствующем формате

#### **1.5. Монитор событий**

1.5.1. В главном меню зайти в меню «**Мониторинг**»

1.5.2. Зайти в меню «**Монитор**»

1.5.3. В этом меню можно посмотреть

- количество пользователей
- баланс денег на SIM-карте
- последние события

#### **1.6. Монитор состояния**

1.6.1. В главном меню зайти в меню «**Мониторинг**»

1.6.2. Зайти в меню «**Состояние**»

В этом меню можно посмотреть:

- состояние зон
- когда и кто снял/поставил сигнализацию на охрану
- состояние электропитания
- уровень GSM сигнала и остаток средств на SIM-карте

## 2. Редактирование базы данных

### 2.1. Добавить в базу данных нового пользователя (пользователей)

- 2.1.1. Записать порядок вводимых карточек или фамилии их владельцев
- 2.1.2. Поднести к считывателю карточку/брелок нового пользователя (пользователей)
- 2.1.3. Открыть вкладку «Мониторинг»
- 2.1.4. Открыть вкладку «Журнал событий»
- 2.1.5. Скопировать из «Журнала событий» в буфер и в таблицу Excel код неизвестной карточки **(без скобок!)**
- 2.1.6. На главной странице открыть вкладку «Настройки»
- 2.1.7. Нажать кнопку «Параметры»
- 2.1.8. Нажать кнопку «Карточки»
- 2.1.9. Нажать кнопку «Добавить»
- 2.1.10. В поле «**Cardcode**» из буфера (или из таблицы Excel) скопировать код неизвестной карточки **(без скобок!)** или номер телефона пользователя **(без +38 !)**, если карточка не задается
- 2.1.11. В поле «**Номер телефона**» записать номер телефона владельца карты в формате «**+38XXXXXXXXXX**» или «**+0**», если номер не задается
- 2.1.12. В поле «**Фамилия**» записать соответствующую информацию (до 15 символов)
- 2.1.13. Нажать кнопку «Добавить»
- 2.1.14. Если нужно добавить несколько карточек, то повторить п.п. 4.6.1.2 – 4.6.1.13 необходимое количество раз
- 2.1.15. По окончании занесения изменений **необходимо позвонить с любого телефона на номер телефона контроллера системы для завершения процедуры** переноса данных из сервера в базу данных контроллера (время обновления базы данных составляет ~ 15-20 сек на одну запись)

### 2.2. Удаление пользователя / пользователей из базы данных

- 2.2.1. Открыть вкладку «Настройки»
- 2.2.2. Нажать кнопку «Параметры»
- 2.2.3. Нажать кнопку «Карточки»
- 2.2.4. Нажать кнопку «Удалить»
- 2.2.5. В поле «**Cardcode**» из таблицы Excel скопировать код необходимой карточки (без скобок)
- 2.2.6. Нажать кнопку «Удалить»
- 2.2.7. Нажать кнопку «Обновить»

### **3. Журнал**

В этом меню можно посмотреть:

- 3.1.1. когда был вход в аккаунт и выход из него
- 3.1.2. с какого IP-адреса был вход в аккаунт и выход из него
- 3.1.3. через какой браузер был вход в аккаунт и выход из него