

- выбор нужных данных отчетов событий с помощью фильтров
- экспорт протокола событий в файл формата Excel
- подключения клавиатуры или любого считывателя с Wiegand-выходом (Mifare, дактилоскопия, NFC, QR-код, Bluetooth и т.д.)
- двухсторонний канал связи через GPRS
- до 8 пользователей с правами постановки/снятия системы с охраны
- до 2000 пользователей с правами доступа по расписанию
- до 6 программируемых проводных зон с оконечным резистором 2 кОм
- возможность постановки на охрану / снятия с охраны объекта:
  - звонком с мобильного телефона
  - брелоком
  - зоной
- длина пароля от 4 до 6 цифр
- возникшие события передаются на мобильный телефон пользователя по SMS и/или голосовым дозвоном
- индикация баланса на счету SIM-карты, установленной в контроллере
- возможность передачи USSD команд для выполнения на централи
- двухцветный светодиод, отображающий состояние модуля
- контроль напряжения питания
- возможность настройки системы:
  - через порт USB помощью программы ConfigWLU2206.exe
  - добавление пользователей доступом удаленно через InterNET
  - энергонезависимая память для хранения до 16000 событий
- силовой выход AUX с максимальным током 0,5 А, полимерным предохранителем
- выход сирены BELL с максимальным током 0,5 А и полимерным предохранителем
- выход OUT - внешний светодиод индикации состояния централи
- реле с нормально разомкнутыми контактами